

#### Описание:

Комплект для беспроводной передачи сигнала HDMI (500780) обеспечивает беспроводную передачу сигналов HDMI оборудования на расстояние до 30 метров. Решение от Muxlab поддерживает разрешение 1080р и позволяет использовать до 4 приемников с одним передатчиком, обеспечивая режим point-to-multipoint. Также устройство позволяет передавать сигнал через стены, но при этом расстояние передачи может быть сокращено, в зависимости от конструкции стены. Передатчик и приемник формируют собственную беспроводную сеть без необходимости использования других сетей и маршрутизаторов.

Комплект поставки включает (1) модуль передатчик (TX), (1) модуль приемник (RX), а также ИК передатчик и ИК сенсор для удаленного управления.

#### Применение:


- Профессиональные AV системы
- Digital signage
- Образовательная сфера
- Передача сигналов для проектов, где не подходит использование кабеля



#### Особенности:

- Поддержка видео в формате 1080р и 3D
- Интерфейс HDMI 1.3a
- Сжатие видео H.264 с задержкой менее 500 мсек
- Передача сигналов на расстояние до 30 метров при прямой видимости модулей TX и RX
- Интерфейс HDMI loop-out на передатчике
- Создание отдельной беспроводной сети между модулями TX и RX
- Специальная кнопка для быстрого соединения модулей
- Подключение до 4 приемников к одному передатчику
- Передача сигналов ИК
- LED индикаторы

<b>Формат</b>	HDMI 1.3a (поддержка 3D функционала HDMI 1.4)
<b>Поддерживаемые устройства</b>	HDMI DVD, проекторы, мониторы, ТВ приемники, ПК, ноутбуки и др.
<b>Передача сигналов</b>	Режимы 1x1 point-to-point и 1x4 point-to-multipoint. Прозрачная передача.
<b>Полоса пропускания</b>	165 MHz
<b>Тип сигнала</b>	HDMI 1.3a, HDCP
<b>Интерфейсы</b>	(2) HDMI (TX). (1) HDMI (RX). (1) 3.5mm jack для ИК сенсора (RX). (1) 2.5mm jack для ИК передатчика (TX). (1) Интерфейс питания Mini USB.
<i>Примечание: кабели не входят в комплект поставки</i>	Кнопка для соединения
<b>Кнопки</b>	Менее 500 мсек
<b>Стандарт сжатия</b>	H.264
<b>Пропускная способность</b>	до 15Mbps
<b>Расстояние передачи сигнала</b>	Беспроводная передача сигнала 1080р возможна на расстояние до 30 метров при прямой видимости модулей TX и RX. Передача через стены возможна, но с меньшим расстоянием, зависящем от конструкции стены. Для лучших результатов избегайте передачи сигналов через плотные стены. Также устанавливайте модули TX и RX вдали от других беспроводных устройств
<i>С учетом максимальной длины кабеля HDMI (2м)</i>	
<b>Частоты ИК</b>	30KHz - 60KHz
<b>Питание</b>	(1) 110-240V - 5VDC, 1A Micro USB
<b>Потребление питания</b>	Передатчик: 4.5 Watt (Макс.) Приемник: 3.5 Watt (Макс.)
<b>Температура</b>	Рабочая: 0° - 40°C Хранения: -20° - 85°C Влажность: до 95% без конденсации
<b>Корпус</b>	Пластик
<b>Размеры</b>	84 мм x 84 мм x 13 мм
<b>Вес</b>	0.45 кг
<b>Сертификация</b>	FCC, CE, RoHS, огнестойкость: 94V0
<b>Гарантия</b>	2 года
<b>Информация для заказа</b>	500780 HDMI Wireless Extender Kit 500780-RX HDMI Wireless Extender Kit (модуль RX)

Передатчик  
(подключение к источнику)Приемник  
(подключение к дисплею)